

# EC-7 电动果树修剪机

## 产品说明

EC-7 电动果树修剪机荣获中央七台“农广天地”栏目组的独家推广播出，并于 2012 年 4 月 5 日播出介绍我司产品 EC-7 电动果树修剪机的使用与维修，相关视屏请点击以下链接：

<http://sannong.cntv.cn/program/nongguangtd/20120406/117983.shtml>

EC-7 电动果树修剪机，用于果树、园林树、桑树等树枝修剪，采用背负式可充电的锂电池作为动力源，作业时只需轻轻按动电剪扳机，就可轻松切除直径 0~30 毫米粗的枝条。充电一次可连续作业 5~8 小时，充电时间为 2~3 小时。

### 一、产品规格/参数

修剪机	修剪机规格	修枝剪长度约 30 cm 修枝剪重量约 0.97 kg	配件	电池规格	22.2V/3.9Ah 充电式锂电池
	电机转速	24V 直流无刷电机 转速每分钟 11,000 转		重量/尺寸	约 1kg / 20*8*9.5cm
	电机功率	瞬间工作制，最大功率 700W		充电器	输入 110~220V ,50/60Hz 输出 25.2~25.6V , 2A
	剪切直径	0~30mm		充电时间	充电时间约 2~3 小时
	额定工作电压	DC 24V		工作时间	工作使用时间约 5~8 小时
	剪切速度	0.35 秒/次		电池背袋	可调整腰带式背袋，轻便舒适。
	扳机	往复式感应型扳机		进口防冻电源线	长 1.5 米，防冻达-40°C 耐热达+200°C
	进口切刀	材质 SKS-5，硬度 53°		电池寿命	充放 400 次
		包装尺寸	2 套包装材积 尺寸：43*36*24cm 重量：11kg		

### 二、产品特点

高效：拥有只需 0.35 秒即可快速剪断任何直径达 30mm 树枝的卓越能力，持续使用优明显。

健康：长时间操作将不再手酸、臂痛、有效避免手臂及手指酸痛发炎。

质优：强力无刷电机，结构坚固耐用，操作简洁易懂，保养轻松方便。

锋锐：树枝切面平滑无损伤，切口易愈合，有效预防因切面不平引起的腐烂。

灵活：带上 EC-7，走到哪，剪到哪，不同于气动剪刀受限于地势距离，影响剪切效果。

### 三、用户须知

- 1、在使用过程中，操作者必须集中精神，切勿分心，双手在任何时刻不可太靠近电动剪刀口，以避免造成意外伤害。
- 2、在进行修剪工作时，操作者需留意电源线是否被拉扯得太紧，预防因意外剪断电源线，导致操作者触电或者电动剪刀短路。
- 3、除了修剪工作外，任何时刻请保持电源关闭状态。
- 4、工作完毕后，须保养电动剪刀，用沾水的湿布擦拭电动剪刀及刀片，再用磨刀石磨利刀片，最后再抹防锈油于刀片上。
- 5、保养完毕后，请将电动剪刀收藏于儿童触摸不到的地方。
- 6、请爱惜电动剪刀及正确使用电动剪刀，不得修剪超出其正常范围，轻拿轻放，不可丢摔，以免因人为过失造成损坏。

### 四、使用流程介绍

- 1、先将电池充满电。（首次充电请充满 12 个小时）
- 2、将电源线两头的接头分别接在修枝剪与锂电池的接口。
- 3、卸下刀刃护套。
- 4、手动打开电池的电源开关，开始剪切之前，让剪切刀刃空载运转几秒钟，听其声音是否有杂音和过慢、过快等现象。
- 5、轻扣扳机，开始轻松工作。

### 五、工作建议

- 1、工作时穿戴好防护手套。
- 2、切割时不要离树干太近，这样有利于树枝伤口愈合。
- 3、剪切时从新芽 8 毫米处开始削减。
- 4、剪切时应该从远离新芽的位置斜切，这样可以减少水分的流失。
- 5、不要剪掉树枝的主干和新芽。
- 6、修剪增长乏力细小的树枝或者坏死和损坏的树枝。
- 7、不要用修剪机剪切非树枝的其他东西。

### 六、整套配件

塑料工具箱	1 个
锂电池	1 个
电池袋	1 个
充电器	1 个
修剪机	1 把
修剪机袋	1 个
M16 大扳手、M4 锁底刀扳手、M2.5 锁壳扳手、M2 小扳手、磨刀石	各 1 支
说明书	1 份