

中国驰名商标

# CASTLE 系列UPS 1-3kVA

电源管理专家



山特城堡系列C1KVA~3KVA是集山特公司最新研发成果和应用经验，设计、制造的新一代通用型UPS。产品适用于中小企业用户的IT类负载设备。

 **SANTAK**  
An Eaton Brand

# 产品性能

## 绿色环保型

本产品为绿色环保型产品，符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法，在产品正常使用情况下，不会对环境及人身造成损害。

## 有源输入功率因数校正 (PFC)

采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免电网环境受到污染，达到节约能源，降低系统成本的目的。

## 宽输入电压频率范围

极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的地区也能正常供电，减少了电池放电次数，提高电池的使用寿命。

## 可搭配发电机使用

输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

## 技术参数

型号	额定容量	输入			输出				电池			转换时间	操作环境	外观尺寸 W × D × H (mm)	净重 Kg
		电压 VAC	功率 因数	频率 Hz	电压 VAC	频率 Hz	负载 功因	过载能力*1	类型	备用 时间*2	额定 电压				
C1K	1kVA	115~300	> 0.98 (满载)	40~60 (可调)	220x (1 ± 2%)	与电网同步 (市电模式)  50 ± 0.2% (电池模式)	0.8	47秒 负载 > 110%  25秒 负载 > 150%  300毫秒 负载 > 200%	阀控式免维护 铅酸蓄电 池	> 11分钟 (半载)	36V	零转换	湿度 20% ~ 90%  温度 0℃ ~ 40℃	145x355x220	12
C1KS										-----					6.5
C2K	2kVA									> 11分钟 (半载)	72V			190x383x318	23
C2KS										-----					10.5
C3K	3kVA									> 11分钟 (半载)	96V			190x433x318	28
C3KS										-----					11.5

\*1:过载超时自动转为旁路输出 \*2:满足的负载功因为0.8

\*:可选配各种规格插头插座、液晶屏、EPO、USB卡、分级输出模块等，详情请咨询当地销售。

山特公司致力于技术创新，不断更好的提供产品和服务满足客户需求，对产品规格、技术规格的更新，恕不另行通知。产品以实物为准。

符合GB/IEC的规定

EMC: GB7260.2/IEC62040-2 GB/T 17626.2~5/IEC61000-4-2~5

SAFETY: GB4943

**SERVICE**  
服务直通车 EXPRESS

**3 Years**  
Warranty  
全国联保三年质保



本公司的质量管理体系  
符合ISO9001国际认证



本公司的环境管理体系  
符合ISO14001国际认证



CQC08701023985

山特电子(深圳)有限公司

www.santak.com.cn

厂址: 深圳市宝安72区宝石路8号

邮编: 518101

客服传真:(0755)27572730

客服中心 E-mail 地址: stkservice@eaton.com

客服热线: 400-830-3938/800-830-3938

注: 2008年4月, 山特电子(深圳)有限公司正式加入伊顿集团(www.eaton.com)。

公司标识由 更改为 An Eaton Brand

请联络山特授权经销商查询进一步的技术资料及价格。